

WiPro „all in one“ - Individualität auf Knopfdruck...

Narkosegas? Roller?
Dachbox? Aufbautür?
Motorrad? Satellitenantenne?
Ko-Gas? Schiebefenster? Surfboard?
Campingmöbel? Propan?
Fahrräder? Hekis?
Gaswarner? Fenster? Serviceklappen?
Garage? Dachluke?

Und was möchten Sie sichern?

Zubehör nachzurüsten ist jetzt kinderleicht
per Handsender möglich.

Wie Sie das WiPro „all in one“ Funkalarmsystem
in wenigen Minuten erweitern können, erfahren
Sie auf der Rückseite.



Nachträgliches Speichern oder Löschen von Funk-Zubehör

Die folgenden Funktionen sind ab dem Softwarestand 4.4 vorhanden.
Die Versionsnummer ist auf der WiPro „all in one“ Zentrale zu erkennen (V4.4)

Nachträglich speichern:

1. Spannungsversorgung der Zentrale trennen
2. Spannungsversorgung wieder herstellen*
3. Große Taste eines bereits gespeicherten Handsenders
5 mal nacheinander betätigen.
4. Neues Zubehör aktivieren/betätigen
5. Spannungsversorgung erneut unterbrechen und
wieder herstellen.
6. Fertig...

Gesamtes Zubehör löschen:

1. Spannungsversorgung der Zentrale trennen
2. Spannungsversorgung wieder herstellen
3. Kleine Taste des zuerst gespeicherten Handsenders
(Mastersender) 5 mal nacheinander betätigen.
4. Spannungsversorgung erneut unterbrechen und
wieder herstellen.
5. Fertig...

Die hier beschriebenen Prozeduren sind aus Sicherheitsgründen nur innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Wiederherstellen der Spannungsversorgung mit einem bereits im System gespeicherten Handsender möglich. Die Anlage reagiert auf die Tastenbefehle mit mehrmaligem Scharf/Unscharfschalten und geht dann in den Anlernmodus.

*zum Unterbrechen der Spannungsversorgung ist es ausreichend die Sicherung der Alarmanlage zu ziehen.

